



Kipus - DSP-860 X - Procesador de sonido digital

Procesador de sonido digital con 6 canales de entrada y 8 de salida.

Características: Entrada de alto nivel para conectar parlantes directamente y señal de RCA. Control de fase independiente por canal: 0 ° / 180 ° Mute para cada canal. Frecuencia de corte de 20 Hz a 22.000 Hz Factor de Q variable de 0,27-15 Até 12 memorias (6 memorias del computador y hardware 6 – nivel). Control de entrada Configuracién de 31 bandas EQ de -15 dB a 15 dB para cada entrada. Entrada de control de ganancia: -60 dB a +6 dB Control de salida Hasta 10 frecuencias de corte paramétricos para cada salida. Salida de control de ganancia: -60 dB a +15 dB Seleccién de frecuencia: “gama completa”, “oi-pass”, “low-pass” y banda pasante. Seleccién de pendiente judicial: 6/12/18/24/36/48 dB / octava Varias combinaciones de entradas y salida que permiten grabar y seleccionar. La ganancia de entrada / control de salida para cada canal independiente, de -60 dB a +15 dB Control de “atraso” para ajustar con precisién a posicién de audio, que en tempo centésimas o espacio (m / s) Especificaciones técnicas: Tamaño (An. x Pr. x Al.): 100 x 40 x 160 mm. NITRO CARBONO PRO MZ CONTR AUDIO



DSP-860 X

Professional signal audio processor



The screenshot displays the Equalizer-A application interface. At the top, a navigation bar contains icons for Home, Gain, PEQ, Delay, Language, DSP-BDO I, Advance, Connect, Preset, Minimize, and Exit. The main display area features a frequency response graph with a flat line at 0dB. Below the graph is a table of 10 EQ bands. The right sidebar contains buttons for '01', 'OUT', 'Link L&R', and several 'Undefined' buttons. The bottom status bar shows 'HPF', 'TYPE', 'FIR', and 'LFF' settings.

BAND	FREQ	GAIN	Q	TYPE
EQ 1	40	0	3	
EQ 2	78	0	3	
EQ 3	151	0	3	
EQ 4	293	0	3	
EQ 5	573	0	3	
EQ 6	1116	0	3	
EQ 7	2173	0	3	
EQ 8	4226	0	3	
EQ 9	8222	0	3	
EQ 10	16000	0	3	