



Alpine - UTE72BT - Sintonizador / Usb / Controlador De Ipod Con Bluetooth®

Sintonizador / Usb / Controlador De Ipod Con Bluetooth®

Para obtener una calidad de sonido Alpine de confianza y la comodidad de la tecnología inalámbrica Bluetooth Plus integrada, el sintonizador de radio con USB modelo UTE-72BT ofrece justo lo que necesita. Reproducir el iPod® o el iPhone®; vía USB (el cable se vende por separado) y controlar la reproducción de música y las funciones de búsqueda directamente desde la unidad principal. Como alternativa, también puede cambiar a modo de control directo y controlar la reproducción directamente desde el iPod® o desde el iPhone®. El modo "App direct" le permite disfrutar del sonido de cualquier aplicación para el iPhone a través de los altavoces del vehículo mientras carga el teléfono, muy práctico para aplicaciones de radio por Internet o de navegación. Use la tecla de control de voz para activar Siri en el iPhone 4S / iPhone 5 para controlar la reproducción de música y realizar llamadas. Esto funciona también para los teléfonos Android con función de control de voz. La calidad del sonido es mucho mayor gracias a la tecnología MediaXpander™ de Alpine, especialmente para la música comprimida por ejemplo en MP3. La práctica conexión USB y la entrada auxiliar de 3,5 mm en la parte frontal de la unidad le permite conectar fácilmente los dispositivos USB de almacenamiento masivo o de un reproductor de MP3. Esta unidad no está equipada con lector de CD óptico.

Características: Sintonizador Presintonizadas: Fm 18, Om 6, Ol 6 Memoria: Automemoria Modo De Búsqueda: Selección De Local / Dxrds Funciones Rds: Af, Ta, Tp, Radio Texto Bluetooth®; Módulo Bluetooth®; Integrado Con Bt Plus Perfil Manos Libres (Hfp: Hands-Free Profile), Perfil Head Set (Hsp: Head Set Profile) Con Teléfonos Compatibles Audio Streaming: A2dp (Advanced Audio Distribution Profile) Control Audio Streaming: Avrcp (Audio/Video Remote Control Profile) Compatible Con Versión 1.4 Tecnología Avanzada Bluetooth (Bt Plus) Conexión: Ssp (Secure Simple Pairing) Sincronización De Agenda Búsqueda De Agenda: Búsqueda Alfabética (3 Caracteres) Marcación Rápida: 6 Preajustes De Memoria Múltiple Registro De Números De Teléfono: Posibilidad De 4 Números De Teléfono Visualización De Etiqueta De Agenda: Música, Casa, Oficina, Otros Marcación Por Voz Respuesta Automática Llamada En Espera Visualización Del Historial De Llamadas: Llamadas Realizadas, Llamadas Recibidas, Llamadas Perdidas Ajuste De Micrófono Y Volumen De Llamada 5 Ajustes De Sonido Del Manos Libres Indicador De Nivel De Señal Gsm Indicador De Nivel De Batería Menú De Selección De Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Ruso Firmware Actualizable Micrófono Incluido Made For iPod® / iPhone®; Compatibilidad Con iPod / iPhone: iPod Touch De 1g A 4g., iPod Nano De 3g A 6g, iPod Classic 160gb/120gb/80gb, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3gs, iPhone 3g Y iPhone Necesario Kcu-445i (Vendido Por Separado) Selecciones Disponibles: Lista De Reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor, Audiobook Búsqueda Alfabética Búsqueda Por Porcentaje Modo App Directo Selección Directa Arriba/Abajo: Lista De Reproducción, Artista, Álbum, Género, Compositor Función M.I.X. (Aleatorio): Canción, Álbum, Todo Función Repetir Carga De Batería Conexión Usb Conexión Usb

FrontalReproducciøn De Cdda, Mp3, Wma, AacClase De Usb: Almacenamiento MasivoBúsqueda Por Nombre De Archivo/CarpetaBúsqueda Por PorcentajeCarpeta Arriba/AbajoFunciøn M.I.X. (Aleatorio): Carpeta, TodoFunciøn RepetirAjustes De SonidoBass Engine™Ajuste Del Nivel De SubwooferAjuste De La Fase Del SubwooferSelecciøn Sistema De SubwooferFiltro Pasa-AltosFiltropasa-BajosEcualizador Paramétrico De 3-BandasMemoria De Tono De FuenteMediaxpanderSistema De Gestiøn Del Amplificador InternoGeneralAmplificador De Alta Potencia De 50w X 4Display Lcd Blanco De 14 Segmentos Con Diseño De Matriz De PuntosTipo De Control: Mando Codificador Giratoriolluminaciøn De Los Botones: Rojo2 Salidas De Preamplificaciøn De 2v (Delantero/Subwoofer Seleccionable)Entrada Aux Frontal (Mini Jack De 3,5mm)Preparado Para Mando A Distancia En VolantePreparado Para Mando A DistanciaMenú De Selecciøn De Idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, RusoMarco De Carátula ExtraíbleCarátula ExtraíbleEntrada De Atenuaciøn De Iluminaciøn (Dimmer)Power Antenna LeadSalida De Alimentaciøn De AntenaFunciøn MuteEspecificacionesPotencia Máxima De SalidaPotencia Máxima De Salida: 50w X 4Sintonizador De FmMargen De Sintonizaciøn: 87,5 - 108,0 MhzSensibilidad Utilizable En Mono: 0,7 µvSelectividad De Canal Alternativo: 80,0 DbRelaciøn Señal-Ruido (S/N): 65,0 DbSeparaciøn Estéreo: 35,0 DbRelaciøn De Captura: 2,0 DbSintonizador De OmMargen De Sintonizaciøn: 531 - 1,602 KhzSensibilidad Utilizable (Estándar Iec): 25,1 µv / 28,0 DbSintonizador LwMargen De Sintonizaciøn: 153 - 281 KhzSensibilidad Utilizable (Estándar Iec): 31.6 µv / 30.0 DbUsbCompatibilidad Usb: 1.1 / 2.0Máximo Consumo De Corriente: 1000 MaClase De Usb: Almacenamiento MasivoSistema De Archivos: Fat 12, 16 Y 32Descodificaciøn Mp3: Mpeg-1/2 Audio Layer-3Descodificador Wma: Windows Media™ AudioDescodificador Aac: Formato Acc-Lc Archivo ′′.M4a′′Número De Canales: 2 Canales (Estéreo)Respuesta De Frecuencia: 5hz-20khz (±1 Db).Distorsiøn Armønica Total: 0,008% (A 1 Khz)Margen Dinámico: 95 Db (A 1 Khz)Relaciøn Señal-Ruido: 105 DbSeparaciøn De Canal: 85 Db (A 1 Khz)Bluetooth®Versiøn De Bluetooth®: 3.0Potencia De Salida: +4 Dbm Max. (Clase De Potencia 2)Hfp (Hands-Free Profile)Hsp (Head Set Profile)A2dp (Advanced Audio Distribution Profile)Avrcp (Audio/Video Remote Control Profile) V1.4Ajuste De SonidoAjuste De Nivel De Subwoofer: 0 A +15Ajuste De La Fase Del Subwoofer: 0° O 180°Filtro Pasa Altos: Off, 60 / 80 / 120 / 160 HzFiltro Pasa Bajos: Off, 60 / 80 / 120 / 160 HzMargen De Control De Graves: -7 To +7 DbFrecuencia Central De Graves: 60 / 80 / 100 / 120hzAjuste Ancho De Banda De Graves (Q): 4 Posibilidades (0,5=Estrecho, 1,0=Medio, 1,5=Medio, 2=Ancho)Margen De Control De Medios: -7 To +7 DbFrecuencia Central De Medios: 500 / 1k / 1,5k / 2,5khzAjuste Ancho De Banda De Medios (Q): 4 Posibilidades (0,75=Estrecho, 1,0=Medio, 1,25=Medio, 1,5=Ancho)Margen De Control De Agudos: -7 To +7 DbFrecuencia Central De Agudos: 7.5k / 10k / 12.5k / 15k HzAjuste Ancho De Banda De Agudos (Q): 2 Posibilidades (0,75=Estrecho, 1,25=Ancho)Nivel De Volume De Aplicaciøn: -14 A +14 DbGeneralRequisitos De Alimentaciøn: 14,4 (11-16) VccVoltaje De Salida De Preamplificaciøn (Antes Del Clipping): 2v / 10kohmsPeso: 1,5 KgEntrada Auxiliar: 1,4v / 10kohmsDimensionesTamaño Din: 1Tamaño Del Chasis (An X Al X F): 178mm X 50mm X 161mmTamaño De La Carátula (An X Al X F): 170mm X 46mm X 25mm





CDE-170BT CDE-177BT CDE-175R IDE-170BT CDE-185BT CDE-183BT CDA-1378T CDE-136BT CDE-133BT CDE-173BT CDE-182R CDE-181R/111M CDE-180R/111M UTE-72BT UTE-81R

[illegible]