



CTEK - 56-121 - XS 7000 es el cargador universal perfecto

El cargador universal perfecto que se puede conectar y olvidar. No tiene botones de modo. Para iniciar la carga basta con enchufar el cargador a la red y conectar los cables de la batería.

XS 7000 EU 12V | Mantenedor y cargador universal totalmente automático El XS 7000 es un cargador totalmente automático de 7 etapas que suministra 7 A y carga baterías de 12 V desde 14 Ah hasta 150 Ah. Es adecuado para cargas de mantenimiento hasta 225 Ah. Tiene diagnóstico automático de baterías para determinar si la batería puede recibir y retener carga. Puede seguirse el proceso completo de carga en el display LED de fácil lectura. Características Carga baterías de 12 V desde 15 Ah hasta 150 Ah Función patentada de desulfatación Display LED de fácil lectura Tiene conectores de pinza Connect y ojal Connect Operación segura sin chispas Protegido contra polaridad inversa Protegido contra cortocircuitos Datos Técnicos Entrada 170-260 VAC, 50-60 Hz Salida 14.4 V, 7.0 A Capacidad de la batería 14-225 Ah Categoría de carga Carga CAPACIDADES de contracorriente * Menos de 1 Ah/mes Tensión de la batería 12 V Química de las baterías Plomo Temperatura ambiente en funcionamiento -20 °C a +50 °C Tipos de baterías 12 V: WET; MF; AGM; GEL Grado de protección IP65 Garantía 2 años*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja. CTEK emite una garantía limitada para el comprador original del producto. El periodo de garantía del producto varía en función del producto. La garantía limitada es intransferible. La garantía se aplica a errores de fabricación y defectos materiales. La garantía no será válida si alguien distinto de CTEK o sus representantes autorizados manipula sin prestar el debido cuidado o repara el producto. CTEK no ofrece ninguna otra garantía distinta de esta garantía limitada y no se hace responsable de ningún otro coste que no sea el mencionado anteriormente, es decir, ningún daño indirecto. Además, CTEK no está obligado a ofrecer ninguna otra garantía distinta de esta.







