



CTEK - 40-139 - Cargador profesional de 24 V

XT 14000 es un cargador profesional de 24 V, desarrollado específicamente para la carga y mantenimiento de baterías de 24 V de vehículos y máquinas.

XT 14000 EU 24V | Cargador de 24 V de alta resistencia para baterías de vehículos y maquinaria. El XS 14000 es un cargador totalmente automático de 7 etapas que suministra 14 A y carga baterías de 24 V desde 28 Ah hasta 300 Ah. Es adecuado para cargas de mantenimiento hasta 500 Ah. No tiene botones de modo. Para iniciar la carga basta con enchufar el cargador a la red y conectar los cables de la batería. Tiene diagnóstico automático de baterías para determinar si una batería puede recibir y retener carga y un sensor de temperatura para optimizar la carga independientemente de la climatología. Características: Carga de 24 V desde 28 Ah hasta 300 Ah. Detección automática de fin de vida de baterías. Carga de mantenimiento patentada hasta 500 Ah que alarga la vida útil de las baterías. Función patentada de desulfatación. Sensor de temperatura para compensar bajas temperaturas. Display LED de fácil lectura. Operación segura sin chispas. Protegido contra polaridad inversa. Protegido contra cortocircuitos. Datos Técnicos: Entrada 170-260 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A. Salida 28.8 V, 14 A. Capacidad de la batería: 28-500 Ah. Categoría de carga: Carga CAPACIDAD de contracorriente: Menos de 2 Ah/mes. Tensión de la batería: 24 V. Química de las baterías: Plomo. Temperatura ambiente en funcionamiento: -20 °C a +50 °C. Ondulación: Menos del 4 %. Tipos de baterías: 24 V; WET; MF; AGM; GEL. Longitud del cable: 2 m. Grado de protección: IP44. Garantía: 2 años. La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja. CTEK emite una garantía limitada para el comprador original del producto. El periodo de garantía del producto varía en función del producto. La garantía limitada es intransferible. La garantía se aplica a errores de fabricación y defectos materiales. La garantía no se extiende si alguien distinto de CTEK o sus representantes autorizados manipula sin prestar el debido cuidado o repara el producto. CTEK no ofrece ninguna otra garantía distinta de esta garantía limitada y no se hace responsable de ningún otro coste que no sea el mencionado anteriormente, es decir, ningún daño indirecto. Además, CTEK no está obligado a ofrecer ninguna otra garantía distinta de esta.







