



CTEK - 40-194 - El PRO25SE proporciona hasta 25 A de potencia

Proporciona hasta 25 A de potencia de soporte de la batería, junto con carga en 8 pasos y mantenimiento totalmente automáticos, y se suministra con cables de 6 m para una máxima flexibilidad.

PRO25SE EU Para profesionales de la automoción y para elevadores Modo de litio dedicado Modo de alimentaci3n y modo de reacondicionamiento de 3cido-plomo Sensor de temperatura autom3tico 12V | Fuente de alimentaci3n y carga port3til o en pared El PRO25SE se ha dise3ado para que pueda transportarse f3cilmente o fijarse con el soporte de pared suministrado, para tenerlo siempre a mano. Es f3cil de usar con una fuente de alimentaci3n fiable de 12 V para la lectura de c3digos, la comprobaci3n de circuitos y la b3squeda de fallos. El suministro constante tambi3n garantiza que los datos del veh3culo no se pierdan y evita cualquier da3o a los componentes electr3nicos sensibles o 3 las ECU del veh3culo. El PRO25SE ofrece carga en 8 pasos y mantenimiento totalmente autom3ticos para todas las bater3as de plomo, incluidas las de litio*. Incluye compensaci3n de temperatura autom3tica para condiciones ambientales 3 entre -20 3 +50 3 (-4 3 +122 3). Tambi3n dispone de compensaci3n autom3tica de carga paralela que garantiza que la tensi3n y el amperaje de la fuente de alimentaci3n se mantengan constantes y correctos, incluso si la bater3a tiene una carga adicional durante el trabajo de diagn3stico. *) Bater3as de litio de 12 V (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP) Caracter3sticas Hasta 25 A de soporte de bater3a Soporte de fuente de alimentaci3n de 12 V para lectura de c3digos, pruebas de circuitos el3ctricos y b3squeda de fallos Carga r3pida en 8 pasos totalmente autom3tica Paso 3 REACONDICIONAMIENTO 3 para devolver a la vida 3 las bater3as de plomo totalmente descargadas Incluye cables de carga resistentes de 6 m y kit de montaje Tipo de cargador: ciclo de carga en 8 pasos totalmente autom3tico Compatible con todos los tipos de bater3as de 12 V, incluidas las de litio* (LiFePO4) Tensi3n de arranque baja de 2 V para la carga Ondulaci3n extremadamente baja Compensaci3n de carga paralela autom3tica Compensaci3n de temperatura autom3tica Grado de protecci3n: IP44 Garant3a: 2 a3os Accesorios: protector de silicona BUMPER 300 opcional Datos T3cnicos 3 Entrada 220 3 240 VAC, 50 3 60 Hz, 2.9 A Salida 14.4/15.8/13.6 V, 25 A, tipos de bater3as de plomo. 13.8/14.4/13.3 V, 25 A, LiFePO4. Capacidad de la bater3a 40 3 500 Ah, tipos de bater3as de plomo. 30 3 450 Ah, LiFePO4. Categor3a de carga Carga CAP3ridas de contracorriente * Menos de 1 Ah/mes Tensi3n de la bater3a 12 V Qu3mica de las bater3as Plomo; l3nes de litio Temperatura ambiente en funcionamiento -20 3 +50 3 3 Ventilaci3n Ventilador Tensi3n inicial 3 2.0 V Ondulaci3n 3 * Menos del 4 % Tipos de bater3as 3 12 V: WET; MF; Ca/Ca; AGM; EFB; GEL; LiFePO4 Compensaci3n de temperatura Sensor de compensaci3n de temperatura de tensi3n de carga externa adjunto Grado de protecci3n IP44 Peso bruto (unidad en caja) 3.9 kg Dimensiones (L x An x Al) 235 x 130 x 65 mm Longitud de cables de carga (salida) 6 m Peso neto (unidad con cables) 3.2 kg Zona del cable 5.3 mm2 Garant3a 2 a3os *) La p3rdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no est3 conectado a la red. Los

cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja. CTEK emite una garantía limitada para el comprador original del producto. El periodo de garantía del producto varía en función del producto. La garantía limitada es intransferible. La garantía se aplica a errores de fabricación y defectos materiales. La garantía no será válida si alguien distinto de CTEK o sus representantes autorizados manipula sin prestar el debido cuidado o repara el producto. CTEK no ofrece ninguna otra garantía distinta de esta garantía limitada y no se hace responsable de ningún otro coste que no sea el mencionado anteriormente, es decir, ningún daño indirecto. Además, CTEK no está obligado a ofrecer ninguna otra garantía distinta de esta.

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```



















MODE

    
① NORMAL LITHIUM SUPPLY RECOND



BATTERY CHARGER FOR 12V BATTERIES

Warning! Explosive gases - prevent flames and sparks. Before charging, study safety instructions.
Disconnect supply before making or breaking DC connections. Provide for good ventilation. Approved in China.
Designed & Developed in Sweden by CTEK AB, SE-161 22 ALNÄS.











