Alpine - BBX-F1200 - Amplificador de 4 canales - 4 x 70W a 2 ohmios

Amplificador de 4 canales - 4 x 70W a 2 ohmios

Diseñado para Europa Este nuevo amplificador BBX le ofrece un rendimiento de potencia Alpine a un precio increíble. Están diseñados para encajar fácilmente en prácticamente cualquier sistema.Alta potencia, excelente precioEste amplificador proporciona una alta potencia de salida y un rendimiento excepcional para su clase. Una gran manera de ampliar su sistema de sonido con un presupuesto limitado.Filtro Pasa-Alto, Pasa-BajoEstos dos filtros permiten definir los puntos de frecuencia para los rangos de alto, medio y bajo para que coincida con sus altavoces y asegurar una eficiencia óptima.Bass EQ para mejores graves   Rendimiento Con Bass EQ, usted puede maximizar el rendimiento de su sistema y obtener bajos aún más potentes.CaracteristicasInstalaciónDisposición de los Terminales: Ambos-LadosTapa para Tornillos de Montaje / Cables: Integrada para Cables, Tornillos de Montaje y TerminalesGeneralTipo de Amplificador: Clase-A/BDiseño de Canales: 4/3/2 CanalesControl Térmico: Administración de Control TérmicoFuente de Alimentación: Fuente de Alimentación CC-CC PWMDiseño de la Fuente de Alimentación: MOSFET de PotenciaProtección de Corriente: Protección Sobre-Corriente, Sobre-Voltaje y TérmicaDivisor activo: Seleccionable Pasa-Altos / Pasa-BajosIndicador de estado led Rojo / Verde1 Entrada de pre-amplificaciónEspecificacionesPotencia Máxima de SalidaPotencia Máxima de Salida: 600WRMS Power RatingsPor Canal a 4 Ohmios (≤1%THD+N): 4 x 50WPor Canal a 2 Ohmios (≤1%THD+N): 4 x 70WPuenteado a 4 Ohmios (≤1%THD+N): 2 x 130WAjuste de SonidoFrecuencia de Cruce (Fijo, OFF/LPF/HPF seleccionable)Canales 1/2: LP/HP: 50Hz – 500HzCanales 3/4: LP/HP: 50Hz – 500HzEQ (Ecualizador): Bass EQ Frecuencia Fija 45 Hz, Q=0.5, Ganancia Seleccionable 0dB a 12dB dB (Sólo canales 3/4)DimensionesBase: 330 mm x 52 mm x 240 mmGeneralRequisitos de Alimentación: 14,4 (11-16) V C.C.Sensibilidad de Entrada: 0,2 - 8,0 V (RCA IN)Respuesta de Frecuencia: 5 Hz - 50 kHz (+ 0,-3 dB)Impedancia de Altavoz: 4 o 2 ΩSeñal/Ruido: Relación S/R (IHF Ponderado A, Referencia: potencia indicada a 4 Ohmios) 95 dBPeso: 2,7 Kg


ALPINE


INPUT
GAIN
CROSSOVER
FREQ
POWER
BASS EQ
FREQ
CROSSOVER
GAIN
INPUT
CH-1(L)
HPF OFF LPF
8V 0.2V
50Hz 500Hz
PROT.
6dB 12dB
50Hz 500Hz
HPF OFF LPF
8V 0.2V
CH-3(L)
CH-2(R)
CH-1/2
CH-3/4
CH-4(R)

BBX

BASS EQ


BRIDGED
CH-1
CH-2
BRIDGED
CH-3
CH-4
SPEAKER OUTPUT
40 A
FUSE
BATTERY
REMOTE
GROUND
POWER
SUPPLY


GAIN
8V
0.2V
BASS EQ
0dB
12dB
LP FILTER
50Hz
250Hz
OFF
HP FILTER
80Hz
1.2K
CROSSOVER


BBX