



CTEK - 56-899 - Cargador/mantenedor controlado por microprocesador

LITHIUM XS es un avanzado cargador/mantenedor controlado por microprocesador, especialmente diseñado para baterías de litio (12V LiFePO4).

LITHIUM XS es un cuidado específico de baterías de litio. Paso de maximización y activación de protección contra tensión baja. Protección de equipos sensibles 12V | Carga automática de baterías de litio (LiFePO4 de 12V). LITHIUM XS es especialmente diseñado para baterías de litio (12V LiFePO4). Tiene un amperaje de carga de 5 A y puede cargar baterías LiFePO4 desde 5 Ah hasta 60 Ah y mantener hasta 120 Ah. Es fácil de usar: basta con conectarlo y la carga empieza inmediatamente. No es necesario desconectar la batería y los dispositivos protectores electrónicos de bajo voltaje se restablecen automáticamente. El cargador LITHIUM XS es un cargador para "conectar y olvidar". Tiene 8 etapas de carga y una secuencia de prueba que indica si la batería admite y retiene la carga, una exclusiva etapa de maximización para restaurar la capacidad máxima, y carga de mantenimiento patentada para garantizar el rendimiento máximo, aun después de meses de inactividad. Características: Protegido contra polaridad invertida. Protegido contra salpicaduras y polvo (IP65). Datos Técnicos: Entrada 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.65 A. Salida 13.8/14.4 V, 5.0 A. Capacidad de la batería: 5-120 Ah. Categoría de carga: Carga CAP&rdididas de contracorriente * Menos de 1 Ah/mes. Tensión de la batería: 12 V. Química de las baterías: liones de litio. Temperatura ambiente en funcionamiento: -20 °C a +50 °C. Tipos de baterías: 12 V; LiFePO4. Grado de protección: IP65. Garantía: 5 años (*). La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja. **) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja. CTEK emite una garantía limitada para el comprador original del producto. El periodo de garantía del producto varía en función del producto. La garantía limitada es intransferible. La garantía se aplica a errores de fabricación y defectos materiales. La garantía no se extiende si alguien distinto de CTEK o sus representantes autorizados manipula sin prestar el debido cuidado o repara el producto. CTEK no ofrece ninguna otra garantía distinta de esta garantía limitada y no se hace responsable de ningún otro coste que no sea el mencionado anteriormente, es decir, ningún daño indirecto. Además, CTEK no está obligado a ofrecer ninguna otra garantía distinta de esta.









